


СПЕЦИФИКАЦИЯ ТР6PR-F

ТР6PR-F/1 - СТАНДАРТ (диаметр проводника = 0,5 - 0,9 мм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**С УПОРОМ
(420800)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
h	6	9
B	8	11
d	0,5	0,9
D	0,5	8
z	2	4

**С ЗИГ ЗАМКОН
(420850)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
h	4,5	8
B	7,5	11
d	0,5	0,8
D	0,5	8
z	3	4

**С УМЕНЬШЕННЫМ ШАГОМ
(420900)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	7,62	58,42
L		50
c	1,2	
h	5	9
B	7	11
d	0,5	0,9
D	0,5	8
z	2	4
E	1,27	

**С ЗИГ ЗАМКОН
(420950)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
h	4,5	8
B	7,5	11
d	0,6	0,9
D	0,6	8
z	3	4,5

**С УПОРОМ
(420750)**



	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
h	6,5	9,5
B	8,5	11,5
d	0,5	0,9
D	0,5	8
z	2	4

**С ЗИГ ЗАМКОН НА КОРПУС
(421000)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
B	5	8
d	0,5	0,8
D	2	8

ТР6PR-F/2 - УСИЛЕННАЯ (диаметр проводника = 0,8 - 1 мм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**С УПОРОМ
(420750)**




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,5	
h	7	12
B	9	14
d	0,8	1
D	0,8	8
z	2	4

**С УМЕНЬШЕННЫМ ШАГОМ
(420900)**



	ММ	
	МИН	МАКС
P	7,62	58,42
L		50
c	1,5	
h	6	12
B	8	14
d	0,8	1
D	0,8	8
z	2	4
E	1,27	


**С ЗИГ ЗАМКОН
(420950)**



	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,5	
h	5,5	11
B	8,5	14
d	0,8	1
D	0,8	8
z	3	4,5

**"П" ОБРАЗНАЯ ФОРМОВКА
(420650)**

Для машин ТР6PR-F/1 и ТР6PR-F/2




	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	60,96
L		50
c	1,2	
B	6	12
d	0,5	0,9
D	0,5	8

TP6PR-F/3 - ЭКСТРА УСИЛЕННАЯ
(диаметр проводника = 1 - 1,3 мм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

"П" ОБРАЗНАЯ ФОРМОВКА
(430650)




	ММ	
	МИН	МАКС
P	12,7	60,96
L		50
c	2,5	
B	13	18
d	1	1,3
D	1	8

С УПОРОМ
(430700)




	ММ	
	МИН	МАКС
P	12,7	60,96
L		50
c	2,5	
h	11	16
B	13	18
d	1	1,3
D	1	8
z	2	4

С УМЕНЬШЕННЫМ ШАГОМ
(430900)



	ММ	
	МИН	МАКС
P	10,16	58,42
L		50
c	2,5	
h	9	16
h	11	18
	1	1,3
B	1	8
d	2	4
	1,27	
D		
z		
E		


АКСЕССУАРЫ



TP6/PR-F с держателем BR6



TP6/PR-F с приводом MOT98 и фидером CS40



Вид сзади TP6/PR-F с эджектером TNS